

# ĐÈN CHIẾU SÁNG THIẾT BỊ PHÒNG NỔ

SOHO  
Lighting

CÔNG TY TNHH SONGHONG VIỆT NAM

Văn Phòng GD: Lô 10C1 Khu Đô Thị Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Xưởng sản xuất: Đường Thanh Tiến, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

TEL/FAX: +0243 2191695

Email: [admin@soholighting.net](mailto:admin@soholighting.net)

Website: [www.soholighting.net](http://www.soholighting.net)

### ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 30W (SH-TD1)

<b>Model</b>	<b>SH-TD1-30W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	30W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	145-160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	DN202xH198mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 50W (SH-TD1)

<b>Model</b>	<b>SH-TD1-50W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	50W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	135 °
Kích thước	DN202xH198mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 80-100W (SH-TD1)

<b>Model</b>	<b>SH-TD1-100W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	100W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	145-160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	DN225xH215mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 120-150W (SH-TD1)

<b>Model</b>	<b>SH-TD1-150W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	150W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	145-160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	135 °
Kích thước	DN263xH217mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 50W (SH-FLEx-50W)

<b>Model</b>	<b>SH-FLEx-50W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	50W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	145-160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	260x195x130mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex d m IIC T6 Gb; Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/

Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22

Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 100W (SH-FLEx-100W)

<b>Model</b>	<b>SH-FLEx-100W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	100W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	145-160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	135 °
Kích thước	325x250x130mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex d m IIC T6 Gb; Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/

Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22

Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 150W (SH-FLEx-150W)

<b>Model</b>	<b>SH-FLEx-150W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	150W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	145-160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	325x250x130mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex d m IIC T6 Gb; Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/

Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22

Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 200W (SH-FLEx-200W)

<b>Model</b>	<b>SH-FLEx-200W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	200W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	145-160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	135 °
Kích thước	405x325x140mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex d m IIC T6 Gb; Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/

Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22

Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 250W (SH-FLEx-250W)

<b>Model</b>	<b>SH-FLEx-250W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	250W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	145-160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	405x325x140mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex d m IIC T6 Gb; Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/

Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22

Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 300W (SH-FLEx-300W)

<b>Model</b>	<b>SH-FLEx-300W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	300W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	145-160lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	135 °
Kích thước	405x325x140mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Ex d m IIC T6 Gb; Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/

Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22

Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 30W (ME1810-30W)

<b>Model</b>	<b>SH-FL1EX-30W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	30W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	L250xW180mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 60W (ME1810-60W)

<b>Model</b>	<b>SH-FL1EX-60W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	60W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	L250xW180mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 100W (ME1810-100W)

<b>Model</b>	<b>SH-FL1EX-100W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	100W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	L320xW230mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 150W (ME1810-150W)

<b>Model</b>	<b>SH-FL1EX-150W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	150W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	L320xW230mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 200W (ME1810-200W)

<b>Model</b>	<b>SH-FL1EX-200W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	200W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	L410xW260mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 250W (ME1810-250W)

<b>Model</b>	<b>SH-FL1EX-250W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	250W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	L410xW260mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 30W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-30W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	30W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN230mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 50W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-50W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	50W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN230mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 100W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-100W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	100W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN270mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 150W)

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-150W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	150W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN270mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 200W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-200W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	200W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN320mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 250W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-250W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	250W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN320mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 30W (ME1810-30W)

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-30SMD</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	30W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN230mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 50W (ME1810-50W)

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-50SMD</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	50W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN230mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 70W (ME1810-70W)

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-70SMD</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	70W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN270mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 90W (ME1810-90W)

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-90SMD</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	90W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN270mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 100W (ME1810-100W)

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-100SMD</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	100W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN270mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 150W (ME1810-150W)

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-150SMD</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	150W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN270mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 200W (ME1810-200W)

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-200SMD</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	200W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN320mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 250W (ME1810-250W)

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-250SMD</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	250W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120-135lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 ° /+ chao 90 ° /60 °
Kích thước	DN320mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 30W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-30COB</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	30W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	100 ° thấu kính 60 °
Kích thước	DN275mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIA T6 Gb



Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệu dễ bắt cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử.... không bao gồm khí  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 50W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-50COB</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	50W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	100 ° thấu kính 60 °
Kích thước	DN275mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIA T6 Gb



Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệu dễ bắt cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử.... không bao gồm khí  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 100W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-100COB</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	100W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	100 ° thấu kính 60 °
Kích thước	DN320mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIA T6 Gb



Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệu dễ bắt cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử.... không bao gồm khí  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 150W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-150COB</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	150W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	100 ° thấu kính 60 °
Kích thước	DN410mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIA T6 Gb



Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệu dễ bắt cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử.... không bao gồm khí  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 200W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-20COB</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	200W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	100 ° thấu kính 60 °
Kích thước	DN410mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIA T6 Gb



Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệu dễ bắt cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử.... không bao gồm khí  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 250W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5-250COB</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	250W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	100 ° thấu kính 60 °
Kích thước	DN410mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIA T6 Gb



Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệu dễ bắt cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử.... không bao gồm khí  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN PHÒNG NỔ GÓC CHIẾU RỘNG 30W-70W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5DA-30/70W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	200W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	145 °
Kích thước	
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệu dễ bắt cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử.... không bao gồm khí  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

### ĐÈN PHÒNG NỔ GÓC CHIẾU RỘNG 30W-70W

<b>Model</b>	<b>SH-HB5DA-250COB</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	250W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	145 °
Kích thước	
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệu dễ bắt cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử.... không bao gồm khí  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN ĐƯỜNG PHÒNG NỔ 100W

<b>Model</b>	<b>SH-STL1EX-100W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	100W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN ĐƯỜNG PHÒNG NỔ 150W

<b>Model</b>	<b>SH-STL1EX-150W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	150W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN ĐƯỜNG PHÒNG NỔ 200W

<b>Model</b>	<b>SH-STL1EX-200W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	200W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN ĐƯỜNG PHÒNG NỔ 250W

<b>Model</b>	<b>SH-STL1EX-250W</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	250W
Hệ số công suất	0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	Ra80
Tuổi thọ chip	50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120 °
Kích thước	
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TRÒN

<b>Model</b>	<b>SH-CNT1(BCD100)</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	10W(LED)/100W(MH/HPS/HPM)
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	141 ° + chao 60 °/90 °
Kích thước	DN94mm*H200mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TRÒN

<b>Model</b>	<b>SH-CNT2(BCD200)</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	30W(LED)/175W(MH/HPS/HPM)
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	141 ° + chao 60 °/90 °
Kích thước	DN145*H240mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TRÒN

<b>Model</b>	<b>SH-CNT3(BCD250)</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	50W(LED)/250W(MH/HPS/HPM)
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	141 ° + chao 60 °/90 °
Kích thước	DN205mm*H360mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TRÒN

<b>Model</b>	<b>SH-CNT4(BCD400)</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	150W(LED)/450W(MH/HPS/HPM)
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	141 ° + chao 60 °/90 °
Kích thước	DN280mm*H450mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>SH-BPY0110</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(8W-20W)* 1 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120°
Kích thước	DN130mm*L710mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>SH-BPY0210</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(8W-20W)* 2 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	141° + chao 60°/90°
Kích thước	DN210mm*L710mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>SH-BPY0118</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(8W-20W)* 1 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	125-140lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120°
Kích thước	DN130mm*L1310mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>SH-BPY0218</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(8W-20W)* 2 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	125-140lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	141° + chao 60°/90°
Kích thước	DN210mm*L1310mm
Chống bụi	IP65
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>BPY0110</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(8W-20W)* 1 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120°
Kích thước	DN90mm*L690mm
Chống bụi	IP54
Chống ăn mòn	F1
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>BPY0210</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(8W-20W)* 2 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	141° + chao 60°/90°
Kích thước	DN130mm*L690mm
Chống bụi	IP54
Chống ăn mòn	F1
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>BPY0118</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(16W-45W)* 1 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120°
Kích thước	DN90mm*L1270mm
Chống bụi	IP54
Chống ăn mòn	F1
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>BPY02118</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(16W-45W)* 2 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	141° + chao 60°/90°
Kích thước	DN130mm*L1270mm
Chống bụi	IP54
Chống ăn mòn	F1
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>SH-BYS600</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(8W-20W)* 1/2/3 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120°
Kích thước	L*W*H=800*208*120mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

## ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE

<b>Model</b>	<b>SH-BYS1200</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(16W-45W)* 1/2/3 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	141 ° + chao 60 °/90 °
Kích thước	L*W*H=1380*208*120mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

**ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE**

<b>Model</b>	<b>SH-BHY600S</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(8W-20W)* 1/2/3 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120°
Kích thước	L*W*H=688*170*110mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

**ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE**

<b>Model</b>	<b>SH-BHY1200S</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(16W-45W)* 1/2/3 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120°
Kích thước	L*W*H=1310*170*110mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột

**ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE**

<b>Model</b>	<b>SH-BHY600S</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(8W-20W)* 1/2/3 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120°
Kích thước	L*W*H=688*170*110mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: lắp âm

**ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE**

<b>Model</b>	<b>SH-BHY1200S</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	(16W-45W)* 1/2/3 bóng Tube
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Hiệu suất	90-120lm/W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6000K
Độ hoàn màu	>Ra70
Tuổi thọ chip	15.0000H-50.000H
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	120°
Kích thước	L*W*H=1310*170*110mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: lắp âm

## ĐÈN SỰ CỐ PHÒNG NỔ

<b>Model</b>	<b>BCJ 2x2.5W</b>
<b>Điện áp đầu vào</b>	<b>220-240VAC</b>
<b>Công suất</b>	<b>2X3W</b>
<b>Nhiệt độ màu</b>	<b>6000K</b>
<b>Thời gian sạc</b>	<b>24 giờ</b>
<b>Thời gian hoạt</b>	<b>180 phút</b>
<b>Động sự cố</b>	
<b>Số lần nạp/xả</b>	<b>1000 lần</b>
<b>T. gian khởi động</b>	<b>0.2S</b>
<b>Cấp bảo vệ</b>	<b>Class I</b>
<b>Góc chiếu</b>	<b>60° và xoay hướng</b>
<b>Kích thước</b>	<b>Dài*Cao: 303*128mm</b>
<b>Chống bụi</b>	<b>IP65</b>
<b>Chống ăn mòn</b>	<b>WF2</b>
<b>Chuẩn phòng nổ</b>	<b>Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C</b>



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: gắn tường

## ĐÈN EXIT PHÒNG NỔ

<b>Model</b>	<b>BYY 5</b>
<b>Điện áp đầu vào</b>	<b>220-240VAC</b>
<b>Công suất</b>	<b>3W</b>
<b>Nhiệt độ màu</b>	<b>6000K</b>
<b>Thời gian sạc</b>	<b>24 giờ</b>
<b>Thời gian hoạt</b>	<b>180 phút</b>
<b>Động sự cố</b>	
<b>Số lần nạp/xả</b>	<b>1000 lần</b>
<b>T. gian khởi động</b>	<b>0.2S</b>
<b>Cấp bảo vệ</b>	<b>Class I</b>
<b>Góc chiếu</b>	
<b>Kích thước</b>	<b>Dài*Cao*Sâu: 375*166*65mm</b>
<b>Chống bụi</b>	<b>IP66</b>
<b>Chống ăn mòn</b>	<b>WF2</b>
<b>Chuẩn phòng nổ</b>	<b>Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C</b>



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: treo thả; gắn tường

## ĐÈN SỰ CỐ PHÒNG NỔ

<b>Model</b>	<b>SH-BCJ 2X2.5</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	<2X2.5W
Nhiệt độ màu	6000K
Thời gian sạc	24 giờ
Thời gian hoạt	150 phút
Động sự cố	
Số lần nạp/xả	1000 lần
T. gian khởi động	0.3S
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	60° và xoay hướng
Kích thước	Dài*Cao: 303*128mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: gắn tường

## ĐÈN EXIT PHÒNG NỔ

<b>Model</b>	<b>SH-BYY-5</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC
Công suất	5W
Nhiệt độ màu	6000K
Thời gian sạc	24 giờ
Thời gian hoạt	150 phút
Động sự cố	
Số lần nạp/xả	1000 lần
T. gian khởi động	0.3S
Cấp bảo vệ	Class I
Góc chiếu	
Kích thước	Dài*Cao*Sâu: 270*235*68mm
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
 Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
 Lắp đặt: treo thả; gắn tường

## ĐÈN CẢNH BÁO CHỐNG NỔ

<b>Model</b>	<b>SH-GYJ I</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC/ 24DC
Công suất	3W-5W
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Tần số nháy	60-70 lần/ phút
Màu sáng	Đỏ/xanh/vàng
Tần số âm thanh	80-120dB (1m)
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exd IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: gắn tường

## ĐÈN CẢNH BÁO CÓ CÒI PHÒNG NỔ

<b>Model</b>	<b>SH-GYD II</b>
Điện áp đầu vào	220-240VAC/ 24DC
Công suất	3W-5W
Hệ số công suất	0.5-0.95
Nhiệt độ làm việc	-20°C +50°C
Tần số nháy	60-70 lần/ phút
Màu sáng	Đỏ/xanh/vàng
Tần số âm thanh	80-180dB (1m)
Chống bụi	IP66
Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exd IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80°C



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22  
Lắp đặt: gắn tường

### CÔNG TẮC PHÒNG NỔ TRÒN NÚM XOAY

Điện áp đầu vào	220AC/380AC
Tần số dòng điện	50/60Hz
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb
Chống bụi	IP65
Dòng điện	10A/16A/32A
Model	SW-(Y)-(Z)
(Y)	Dòng điện
(Z)	Điện áp đầu vào



### CÔNG TẮC PHÒNG NỔ HCN NÚT BẤM ON/OFF

Điện áp đầu vào	220AC/ 380AC
Tần số dòng điện	50/60Hz
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb
Chống bụi	IP65
Dòng điện	10A/16A/32A
Model	BQM-(X)-(Y)-(Z)
(X)	Loại đơn/đôi/ba/bốn =1/2/3/4
(Y)	Dòng điện
(Z)	Điện áp đầu vào



### CÔNG TẮC PHÒNG NỔ HCN HAI VỊ TRÍ

Điện áp đầu vào	220AC/ 380AC
Tần số dòng điện	50/60Hz
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb
Chống bụi	IP65
Dòng điện	10A/16A/32A
Model	SW(BZM8030)-(Y)-(X)-(Z)
(X)	Loại đơn/đôi/ba/bốn =1/2/3/4
(Y)	Dòng điện
(Z)	Điện áp đầu vào



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22

## CÔNG TẮC NÚT BẮM START STOP

Điện áp đầu vào	220AC/ 380AC
Tần số dòng điện	50/60Hz
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb
Chống bụi	IP65
Dòng điện	10A/16A/32A
Model	LA53-(X)-(Y)-(Z)
(X)	Loại đơn/đôi/ba/bốn =1/2/3/4
(Y)	Dòng điện
(Z)	Điện áp đầu vào



## NÚT DỪNG KHẨN CẤP PHÒNG NỔ

Điện áp đầu vào	220AC/ 380AC
Tần số dòng điện	50/60Hz
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb
Chống bụi	IP65
Dòng điện	10A/16A/32A
Model	BQM-(X)-(Y)-(Z)
(X)	Loại đơn/đôi/ba/bốn =1/2/3/4
(Y)	Dòng điện
(Z)	Điện áp đầu vào



## CẦU DAO PHÒNG NỔ

Điện áp đầu vào	220AC/ 380AC
Tần số dòng điện	50/60Hz
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb
Chống bụi	IP65
Dòng điện	10A/16A/32A
Model	LX5-(Y)-(Z)
(Y)	Dòng điện
(Z)	Điện áp đầu vào



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22

## Ổ CẮM PHÒNG NỔ

Điện áp đầu vào	220AC/ 380AC
Tần số dòng điện	50/60Hz
Chống ăn mòn	F2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIC T6 Gb
Chống bụi	IP54
Dòng điện	16A/32A/63A/125A
Model	AC-(Y)/(K)-(N)+E-(Z)
(Y)	Dòng điện
(K)	Z- kiểu đứng, X- ngang
(N)	Số cực + E- Tiếp địa
(V)	Điện áp đầu vào



## HỘP CHIA CẤP ĐIỆN PHÒNG NỔ

Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exde IIB T6 Gb
Chống bụi	IP65
Dòng điện	Max 63A
Model	EJB-(X)
(X)	Số đầu cấp 1/2/3/4



## HỘP NỐI PHÒNG NỔ - CHIA DÂY/ CHỨA THIẾT BỊ

Chống ăn mòn	WF2
Chuẩn phòng nổ	Exd IIB T6 Gb
Chống bụi	IP65
Dòng điện	Max 125A
Model	BJX-(S)-(I)-(T)
BJX	Kiểu hộp nối phòng nổ
(S)	Kích thước hộp
(I)	Số đầu ra/ vào
(T)	Số lượng cầu đấu



Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/  
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22

SCOTT

Continuity  
Liquidity